Variogramm-Anpassung: Methode der kleinsten Quadrate

Daniel Wolfmüller
Dezember 2002

1 Bezeichnungen und Begriffe

Gegeben: Zufallsfeld $Z(x, \omega)$ mit

$\omega \in \Omega$ Elementarereignis

$x \in \mathbb{R}^d$ Vektor

$Z(x, \cdot)$ Zufallsvariable,

$Z(\cdot, \omega)$ Realisierung der zufälligen Funktion, auch kurz: $z(x)$

$x_1, ..., x_n$ seien die betrachteten Messstellen, $z(x_1), ..., z(x_n)$ die entsprechenden Messwerte.

Daniel Wolfmüller
Dezember 2002

Zur Vereinfachung: isotropes Zufallsfeld vorausgesetzt, d.h die Eigenschaften des Zufallsfeldes ändern sich nicht bei Drehung des Zufallsfeldes:

$$Z(x+h,\cdot) \sim Z(x+|h|e_1,\cdot) \quad \forall\ h \in \mathbb{R}^d \quad ,$$

wobei e_1 der erste euklidische Einheitsvektor sei.

Daniel Wolfmüller
Dezember 2002

2 Motivation

Von **Interesse** ist die Betrachtung der Abweichungen der Zufallswerte in Abhängigkeit von Richtungsvektoren $h \in \mathbb{R}^d$ - hier: in Abhängigkeit von den Abständen der beobachteten Orte zueinander $|h|$.
Als **Maßzahl** dafür betrachtet man das Variogramm.

Betrachten hier Zufallsfelder, die **intrinsisch stationär** sind, d.h. die Zufallsvariable $Y_h(x) = Z(x+h) - Z(x)$ ist stationär zweiter Ordnung.
Dabei heißt ein Zufallsfeld intrinsisch stationär, wenn gilt:

(i) $E(Y_h(x)) = \ < a, h >$ mit $a \in \mathbb{R}^d$

(ii) $Var(Y_h(x)) = 2\gamma(h)$, wobei $\gamma(h)$ **theoretisches Variogramm** genannt wird

Besitzt das Zufallsfeld keinen **Drift**, so ist $a = \mathbf{0}$ und damit $E(Y_h(x)) = 0$.
Dann gilt für das theoretische Variogramm: $\gamma(h) = \frac{1}{2} E\left((Y_h(x))^2\right)$.

Aus den (gemessenen) Daten lässt sich das **empirische Variogramm** erstellen:

$$\hat{\gamma}(h) = \frac{1}{2|N(h)|} \sum_{N(h)} (z(x_i) - z(x_j))^2$$

wobei $N(h) := \{(x_i,\ x_j) \ \mid\ \tilde{h}_k \leq |x_i - x_j| < \tilde{h}_{k+1},\ h \in [\tilde{h}_k, \tilde{h}_{k+1})\}$ mit $0 = \tilde{h}_0 < \tilde{h}_1 < \tilde{h}_2 < \ldots < \tilde{h}_r < \infty$ und $h \in [0, \tilde{h}_r)$

Ziel ist es nun eine Funktion $\gamma(h)$ zu finden, die das obige empirische Variogramm approximiert.

Die Wahl dieser Funktion sollte grundsätzlich folgenden Prinzipien folgen:

(i) Vernünftige Übereinstimmung des Variogramms mit den Daten
abhängig von den beobachteten Daten
Forderungen:

- geringe Abweichungen
- Monotonieerhaltung
- Asymptotik im Bereich der oberen Schwelle (des **sills**)

(ii) Einfluss anderer Informationen, die nicht aus den ermittelten Daten ableitbar sind

abhängig von Erfahrung und Zusatzinformationen des Beobachters

mögliche Forderungen:

- qualitativ bekannter Verlauf (exponentieller,linearer,... Anstieg)
- Verhalten im Unendlichen
- Stetigkeit im Ursprung

3 Methode der kleinsten Quadrate

Idee: Zunächst Festlegung einer geeigneten Messgröße für die Güte eines Variogramm-Modells $\gamma(h)$

Wähle dazu aufsummierte quadrierte Differenzen:

$$Q(\mathbf{h}) = \sum_{i=1}^{r} (\hat{\gamma}(h_i) - \gamma(h_i))^2 \quad , \qquad \text{wobei } \mathbf{h} = (h_1, h_2, ..., h_r)^T$$

$$\text{und} \qquad h_i = \frac{\tilde{h}_i - \tilde{h}_{i-1}}{2}, \quad i = 1, ...r$$

Ziel: Finden einer Funktion, die diesen quadratischen Fehler **minimiert**.

Wähle dazu als Variogramm-Modell $\gamma(h)$ eine geeignet erscheinende parametrische Familie von Funktionen $\{\gamma_\theta(h) \mid \theta \in \Theta\}$, wobei $\Theta \subset \mathbb{R}^m$ der dazugehörige Parameterraum sei.

$\Longrightarrow$ Reduktion des Problems auf Wahl des Parameters θ, so dass der quadratische Fehler minimiert wird.

Variogramm-Modell-Ansätze sind z. B.

- Nugget-Effekt-Modell:

$$\gamma_{nug}(h) = \begin{cases} 0, & \text{für } h = 0 \\ \theta, & \text{sonst} \end{cases} \quad , \ \text{wobei } \theta > 0$$

- lineares Modell:

$$\gamma_{lin}(h) = \theta h \quad , \text{ wobei } \theta > 0$$

- exponentielles Modell:

$$\gamma_{exp}(h) = \theta_1(1 - exp(-\frac{h}{\theta_2})) \quad , \text{ wobei } \theta = (\theta_1, \theta_2)^T > \mathbf{0}$$

Dabei entspricht θ_1 dem sill, $3\theta_2$ dem Range.

- sphärisches Modell:

$$\gamma_{sph}(h) = \begin{cases} \theta_2 \left(\frac{3h}{2\theta_1} - \frac{h^3}{2\theta_1^3} \right), & \text{für } 0 \leq h \leq \theta_1 \\ \theta_2, & \text{sonst} \end{cases}$$

- Gauß'sches Modell:

$$\gamma_{Gau\ss}(h) = \theta_1 \left(1 - exp(\frac{h^2}{\theta_2^2})\right)$$

Auch Linearkombinationen dieser Modelle sind denkbar, beispielsweise ein exponentielles Modell mit Nugget-Effekt.